

M 500 LED 45°

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

M 500 LED 45° ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9W Y HALÓGENAS TIPO BI-PIN DE HASTA 50W PARA USO EN INTERIORES.

FABRICADA CON MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP60 RESISTENTE A POLVO.

LA FUENTE LUMINOSA CUENTA CON UN ÁNGULO DE APERTURA DE 45° Y ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA INSTALACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN CONCENTRADA.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- PASILLOS
- CORREDORES
- VESTÍBULOS
- NICHOS



2. DESCRIPCIÓN

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 2.1 | DISIPADOR | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLO BLANCO MATE |
| 2.2 | ÓPTICA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA |
| 2.3 | MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.4 | GRADO DE PROTECCIÓN | • IP60 |
| 2.5 | PESO | • 300 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 | FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO |
| | | • VIDA ÚTIL: 25,000 HRS |
| 3.2 | RANGO DE TENSIÓN | • 100-305V~ |
| 3.3 | CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.07 A / 0.06 A / 0.05 A |
| 3.4 | FRECUENCIA DE OPERACION | • 50/60 Hz |
| 3.5 | FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 | POTENCIA | • 5 W |
| 3.7 | DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120% |

M 500 LED 45°

4. FUENTE LUMINOSA


- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 4000 K
- 4.4 FLUJO LUMINOSO • 425 lm
- 4.5 IRC • ≥ 82
- 4.6 ÁNGULO DE APERTURA • 45°
- 4.7 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA




- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 85 lm / W

6. CONO DE LUZ



7. DIMENSIONES



8. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M500 5W 100-305V 45° 40K BC	L5003-119

9. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 5W 100-305V	D5525-000